

D-Link IP 話機功能操作

1. 撥打內線

拿起話筒→分機號碼 例：分機 830 拿起話筒→830

2. 撥打外線或手機

拿起話筒→按 0→外線號碼 例：市府電話 29603456 拿起話筒→0→29603456

拿起話筒→按 0→手機號碼 例：手機號碼 0910-123... 拿起話筒→0→0910123.....

3. 查詢未接來電

電話螢幕顯示未接來電→按「Redial」2 次→即可顯示未接來電的號碼

→按▲▼鍵，即可上下查詢

→按「Cancel」，可取消未接來電的號碼

4. 轉接分機

接到電話→按「Hold」→按要轉接的「分機號碼」→再按「#」→與轉接人員通話後→再按「Transfer」

接到電話→按「Hold」→按要轉接的「分機號碼」→再按「#」→轉接人員忙線或無人應答時→掛上聽筒→再取聽筒→按「保留」→與來電者通話

Hold = 保留 Transfer=轉接

5. 話機代接

(1). 同處室代接

按→「*」「0」「#」

(2). 全體代接

按→「*」「9」「#」

6. 話機跟隨

按→Menu→↑(向上箭頭) 9 下→OK 鍵→↓(向下箭頭) 1 下→輸入跟隨分機號碼→OK→Menu
→OK 鍵 (設定成功)

話機跟隨 (取消)

按→Menu→↑(向上箭頭) 10 下→OK 鍵→Menu→OK 鍵 (設定成功)

7. 打別的學校網路電話

拿起話筒→按0→網路電話號碼

例：教育局教研中心電話代表號901100000 拿起話筒→0→901100000